

Befestigungsadapter für BR6000

Eigenschaften

- Der Adapter dient der direkten Befestigung des Blindleistungsreglers BR6000 auf einer DIN-Normschiene 35 x 7mm (Hutschiene)
- Anwendung zur Montage des BR6000 in Schaltschränken oder auf sonstigen Montageplatten



Technische Daten

Abmessungen	13 x 120 x 15 mm (B x H x T) Passend für Schalttafeleinbaugeschäuse 144 x 144
Gewicht	ca. 0,2 kg
Lieferung	Paarweise incl. Befestigungsschrauben
Option	Vormontiert in Verbindung mit BR6000
Art.Nr.:	BR6000-1111
zul. Umgebungs- und Lagertemperatur	-20 ... +75°C